

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9(10)	J <sub>a</sub>	%
DAF 96	1,4 0	10~		H1		A1							1	40
DAF 96	1,4 0	100	60	H1			Sg	A1	G	H2			1	40
DAF 191	1,4 0	10~		H1		A1				H2			1	40
DAF 191	1,4 0	60	60	H1			Sg	A1	G	H2			2,5	80
DAF 961	1,25 0	10~		H1		A1				H2			1	50
DAF 961	1,25 0	60	60	H1			Sg	A1	G	H2			2,5	90
DC 90	1,4 0	100		H1	A1	A1		G	G	H2			2,5	50
DC 96	1,4 0	60		H1		G		H2	A1	H1			25	40
DC 760	1,25 0	20		H1	G	A1	H2						2,5	60
DC 761	1,25 0	150		G	H1	H2					A1		50	40
DC 762	1,25 0	20		H1	G	A1	H2						2,5	90
DD 960	1,25 0	60		H1		G		H2	A1	H1			25	40
DF 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg			G	H2			2,5	40
DF 97	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	H1		G	H2			2,5	40
DF 191	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		H1	G	H2			10	40
DF 668	1,25 0	60	60	A1	Sg	H1	G	H2					10	50
DF 669	1,25 0	60	60	A1	Sg	H1	G	H2					2,5	50
DF 961	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg			G	H2			10	40
DK 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	G	Sg	G	H2			2,5	40
DK 192	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	G	Sg	G	H2			2,5	50
DK 962	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg	G	Sg	G	H2			2,5	50
DL 67	1,25 0	20	20	A1	Sg	H1	G	H2					1	50
DL 68	1,25 0	20	20	A1	Sg	H1	G	H2					2,5	50
DL 94	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg			G	H2			10	80
DL 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		H2	G	H1			10	40
DL 192	1,4 0	60	60	H1	A1	G	Sg	H2	A1	H1			25	40
DL 193	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	G	H2	A1	H1			25	60
DL 962	1,25 0	60	20	H1	A1	G	Sg		A1	H2			10	40
DL 963	1,25 0	60	20	H1	A1	Sg	G		A1	H2			10	40
DL 761	1,25 0	60	60	H1		A1			Sg	H2	G		10	50
DM 70	1,4 0	100		G			H1	H2			A1		1	40
DM 71	1,4 0	100		G			H1	H2			A1		1	40
DY 51	1,4 0	30~		H1	H2							(A1)	2,5	40
													(in Submin. Fassg. 2 Dröhre einführen)	
DY 80	1,25 0	30~		H1	H2							(A1)	2,5	40
DY 86	1,4 0	90~		H1	H2							(A1)	10	60
DY 667	0,6 0	10~		A1			H1	H2					1	40
DY 87	1,4 0	30~		H1	H2							(A1)	2,5	40

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9(10)	J <sub>a</sub>	%
-------	--	-----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	----------------	---

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J <sub>a</sub>	%
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar															
E 90 CC	6,3	0	60	A1		H1	H2		G	K				25	40
E 90 CC	6,3	0	60		A1	H1	H2	G		K				25	40
E 92 CC	6,3	0	100	A1		H1	H2		G	K				25	40
E 92 CC	6,3	0	100		A1	H1	H2	G		K				25	40
ECF 82	6,3	0	150	A1			H1	H2				K	G	25	80
ECF 82	6,3	0	200		60	G	Sg	H1	H2	A1	K			10	70
ECH 3	6,3	0	150			G		A1	K					25	50
ECH 3	6,3	0	200	60	A1	K	Sg		K				G	10	50
ECH 4	6,3	0	100			G			A1	K				10	80
ECH 4	6,3	0	200	100	A1		Sg			K			G	10	60
ECH 11	6,3	0	150	A1				G		K				25	40
ECH 11	6,3	0	200	60		Sg	G	A1	K	K				10	40
ECH 81	6,3	0	100			K	H1	H2			A1	G		25	40
ECH 81	6,3	0	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1	G		A1	10	100
ECH 84	6,3	0	60			K	H1	H2				A1	G	2,5	100
ECH 84	6,3	0	100	60	G	G	K	H1	H2	A1	Sg			10	60
ECL 11	6,3	0	150			A1	G			K				10	40
ECL 11	6,3	0	200	60	G			A1	Sg	K				25	80
ECL 81	6,3	0	200		G		K	H1	H2		A1			25	40
ECL 81	6,3	0	200	60		Sg	K	H1	H2	A1		K	G	50	90
ECL 82	6,3	0	150		G			H1	H2			K	A1	10	50
ECL 82	6,3	0	200	20		K	G	H1	H2	A1	Sg			25	70
ECL 84	6,3	0	150		G	A1	K	H1	H2					10	80
ECL 84	6,3	0	200	100				H1	H2	A1	K	G	Sg	50	40
ECL 85	6,3	0	100	A1	G	K	H1	H2						10	80
ECL 85	6,3	0	150	60				H1	H2	A1	Sg	K	G	25	50
ECL 86	6,3	0	150		G	K		H1	H2				A1	2,5	100
ECL 86	6,3	0	150	60			Sg	H1	H2	A1	K	G		25	70
Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J <sub>a</sub>	%

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar														
EA 766	6,3 0	30~		H1		A1		K		H2	A1		2,5	90
EA 960	6,3 0	30~		H1			K			H2		A1	2,5	80
EA 961	6,3 0	30~		H1			K			H2		A1	2,5	70
EA 962	6,3 0	10~		H1			K			H2		A1	2,5	40
EEA 11	6,3 0	10~		A2	A1	K		K					2,5	40
EEA 91	6,3 0	10~		K		H1	H2			A1			2,5	40
EEA 91	6,3 0	10~			A1	H1	H2	K	K				2,5	40
EABC 80	6,3 0	10~			A1	K	H1	H2					2,5	40
EABC 80	6,3 0	10~		A1			H1	H2	A2	K			2,5	40
EABC 80	6,3 0	200					H1	H2		K	G	A1	10	60
EAF 801	6,3 0	200	60	Sg	G	K	H1	H2	A1	K		K	25	40
EAF 801	6,3 0	10~				K	H1	H2			A1		2,5	40
EB 1/ EB 2	6,3 0	10~		A1	A2		K					A2	2,5	40
EB 11	6,3 0	10~		A2	A1	K			K				2,5	40
EB 91	6,3 0	10~		K	A1	H1	H2	K	K	A2			2,5	40
EBC 1	6,3 0	10~			A2		A1	K					2,5	40
EBC 1	6,3 0	200		A1				K				G	25	60
EBC 11	6,3 0	10~		A1				A2	K				2,5	40
EBC 11	6,3 0	100			A1	G			K				25	40
EBF 2	6,3 0	10~			A1		A2	K					2,5	40
EBF 2	6,3 0	200	100	A1		Sg		K				G	10	60
EBF 11	6,3 0	10~		A1				A2	K				2,5	40
EBF 11	6,3 0	200	100		Sg	G	A1		K				10	80
EBF 80	6,3 0	10~				K	H1	H2		A1	A2		2,5	40
EBF 80	6,3 0	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1			K	25	50
EBF 83	6,3 0	10~				K	H1	H2		A1	A2		2,5	40
EBF 83	6,3 0	20	20	Sg	G	K	H1	H2	A1			K	2,5	60
EBF 89	6,3 0	10~				K	H1	H2		A1	A2		1	40
EBF 89	6,3 0	200	60	Sg	G	K	H1	H2	A1			K	25	40
EBL 1	6,3 0	10~			A1		A2	K					2,5	40
EBL 1	6,3 0	200	60	A1		Sg		K				G	25	60
EC 2	6,3 0	200		A1				K					25	60
EC 86	6,3 0	60		A1	G	K	H1	H2	G	K	G	A1	25	50
EC 88	6,3 0	60		G	K	G	H1	H2	G	G	A1	G	25	100
EC 92	6,3 0	200		A1	K	H1	H2		G	K			25	80
Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%
EC 162	6,3 0	150				G			K			A1	25	40
EC 360	6,3 0	90~		K	H1	H1	A1	A1	G	H2	K		250	40
EC 362	6,3 0													
EC 760	6,3 0	60		G		H1			H2	K	A1		10	80
EC 866	6,3 0	100		A1	G	K	H1	H2	G	K	G	A1	25	100
ECC 81	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	25	80
ECC 81	6,3 0	200					H1	H1	A1	G	K	H2	25	80
ECC 82	6,3 0	150					H1	H1	A1	G	K	H2	25	70
ECC 82	6,3 0	150		A1	G	K	H1	H1				H2	25	70
ECC 83	6,3 0	200					H1	H1	A1	G	K	H2	10	50
ECC 83	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	10	50
ECC 84	6,3 0	100					H1	H2	G	K	K	A1	25	60
ECC 84	6,3 0	100		K	G	A1	H1	H2					25	60
ECC 85	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H2				K	25	80
ECC 85	6,3 0	200					H1	H2	A1	G	K	K	25	80
ECC 88	6,3 0	60		A1	G	K	H1	H2				K	25	40
ECC 88	6,3 0	60					H1	H2	A1	G	K	K	25	40
ECC														
803 S														
ECC														
803 S														
ECC														
813	6,3 0	150		A1	K	G	H1	H1				H2	25	90
ECC														
813	6,3 0	150					H1	H1	A1	K	G	H2	25	90
ECC														
865	6,3 0	200					H1	H2	A1	G	K		50	60
ECC														
865	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H2					50	60
ECC 91	6,3 0	100			A1	H1	H2	G		K			25	40
ECC 91	6,3 0	100		A1		H1	H2		G	K			25	40
ECC														
960	6,3 0	60		A1		H1	H2		G	K			25	40
ECC														
960	6,3 0	60			A1	H1	H2	G		K			25	40
ECC														
962	6,3 0	100		A1		H1	H2		G	K			25	40
ECC														
962	6,3 0	100			A1	H1	H2	G		K			25	40
E 80 CC	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	25	60
E 80 CC	6,3 0	200					H1	H1	A1	G	K	H2	25	60
E 88 CC	6,3 0	100					H1	H2	A1	G	K		25	70
E 88 CC	6,3 0	100		A1	G	K	H1	H2					25	70

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%
-------	--	-----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------	---

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>⊙</sup>	J <sub>a</sub>	%		
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar																
EDD 11	6,3	0	150		A1	G							10	80		
EDD 11	6,3	0	150	A1				G					10	80		
EF 11	6,3	0	200	100	A1	Sg	G						25	40		
EF 12	6,3	0	200	100	A1	Sg	G						10	70		
EF 13	6,3	0	200	100	A1	Sg	G						10	80		
EF 14	6,3	0	200	60	A1	G	K	Sg					25	40		
EF 80	6,3	0	200	60	K	G	K	H1	H2		A1	Sg	K	25	40	
EF 83	6,3	0	200	60	Sg		K	H1	H2	A1		K	G	10	80	
EF 85	6,3	0	200	60	K	G	K	H1	H2		A1	Sg	K	25	50	
EF 86	6,3	0	200	60	Sg	K	K	H1	H2	A1		K	G	10	40	
EF 89	6,3	0	200	100	K	G	K	H1	H2		A1	Sg	K	25	70	
EF 94	6,3	0	100	60	G	K	H1	H2	A1	Sg				10	80	
EF 95	6,3	0	100	60	G	K	H1	H2	A1	Sg				10	80	
EF 96	6,3	0	200	100	G	K	H1	H2	A1	Sg				25	50	
EF 761	6,3	0	100	60	G	K	H1	K	A1	H2	Sg		K	10	70	
EF 762	6,3	0	100	60	G	K	H1	K	A1	H2	Sg		K	10	80	
EF 800	6,3	0	150	150	K	G	K	H1	H2		A1	Sg		25	80	
EF 806S	6,3	0	200	150	Sg	K	K	H1	H2	A1		K	G	10	90	
EF 860	6,3	0	150	100	K	G	K	H1	H2		A1	Sg	K	25	50	
EF 861	6,3	0	200	100	K	G	K	H1	H2		A1		K	Sg	25	60
E 83 F	6,3	0	150	100	Sg	G	K	H1	H2	A1				25	80	
E 180 F	6,3	0	150	100	K	G	K	H1	H2		A1		K	Sg	25	50
EFM 1	6,3	0	200	60	A1	G	Sg	A1	K					10	40	
EFM 11	6,3	0	200	60	Sg	A1	G	A1			K			10	50	
EH 90	6,3	0	100	20	G	K	H1	H2	A1	Sg		G		1	80	
EH 960	6,3	0	150	20	G	K	H1	H2	A1	Sg		G		10	40	
EL 11	6,3	0	200	60	A1	Sg	G							50	40	
EL 11/ 375	6,3	0	200	100	A1	Sg	G				K			50	40	
EL 12	6,3	0	200	60	A1	Sg	G				K			50	60	
EL 12 N	6,3	0	200	60	A1	Sg	G				K			50	50	
EL 12/ 375	6,3	0	200	60	A1	Sg	G				K			50	60	
EL 12 spez.	6,3	0	200	60	Sg		G				K		A1	50	60	
EL 34	6,3	0	200	60	K	H1	A1	Sg	G		H2	K		50	80	
EL 36	6,3	0	150	20		H1		Sg	G		H2	K	A1	100	40	
EL 81	6,3	0	200	60		G	K	H1	H2		K	Sg	K(A1)	100	80	

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>⊙</sup>	J <sub>a</sub>	%
-------	--	-----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	---

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar														
EL 83	6,3 0	200	100	Sg	G	K	H1	H2	K	A1	K		50	60
EL 84	6,3 0	200	60		G	K	H1	H2		A1		Sg	50	40
EL 86	6,3 0	200	60		G	K	H1	H2		A1		Sg	50	100
EL 95	6,3 0	200	60	G	K	H1	H2	A1	Sg				50	40
EL 861	6,3 0	200	150		G	K	H1	H2		A1	Sg	K	50	40
EL 862	6,3 0	150	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	K	Sg		
EL 865	6,3 0													
E 130 L	6,3 0	150	100		H1		Sg	G		H2	K	A1	100	50
EL 500	6,3 0	150	20	G	G	K	H1	H2	Sg	Sg	K	(A1)	50	80
EM 11	6,3 0	200	60	A1	G	G	A1		K				25	40
EM 80	6,3 0	150		G	K		H1	H2		A1		A1	25	40
EM 83	6,3 0	200	150	G	G	K	H1	H2		Sg	A1	Sg	10	60
EM 84	6,3 0	200		G		K	H1	H2	A1	A1		A1	10	60
EY 51	6,3 0	50~		Heizung an Buchsenbrett U <sub>h</sub> anschließen								A1	10	80
EY 81	6,3 0	90~	(3 Min. warten)				H1	H2				A1(K)	250	50
EY 86	6,3 0	90~		H1	H2							(A1)	10	60
EY 87	6,3 0	90~		H1	H2							(A1)	10	60
EY 88	6,3 0	30~					H1	H2				A1(K)	25	80
EY 865	6,3 0	90~		H1	H2							A1	10	80
EYY 13	6,3 0	90~		H1	A1			H2					250	60
EYY 13	6,3 0	90~					H2		A1				250	60
EZ 11	6,3 0	30~		A1	A2	K							50	60
EZ 12	6,3 0	90~		A1	A2	K							250	40
EZ 80	6,3 0	90~		A1		K	H1	H2		A2			100	80
EZ 81	6,3 0	90~		A1		K	H1	H2		A2			250	50
Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%

Röhre	$U_h^+U_h$	$U_{ba}$	$U_s$	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	$J_a$	%
EF 40	6,3 0	200	60	H1	A1		K	G	Sg	K	H2		10	50
EF 41	6,3 0	200	60	H1	A1			Sg	G	K	H2		10	80
EF 42	6,3 0	200	60	H1	A1	K	K	Sg	G	K	H2		10	100
EF 43	6,3 0	200	60	H1	A1	K	K	Sg	G	K	H2		10	100
EZ 40	6,3 0	90 ~		H1	A1				A2	K	H2		250	40
Röhre	$U_h^+U_h$	$U_{ba}$	$U_s$	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	$J_a$	%

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%
JF 860	0,6 20	150	100	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	60
JL 861	0,6 20	200	100	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	70
LV 3 N	2,5 10	200	100	G	K	A1	Sg	K	K				100	50
						(prüfbar nur mit Zwischensockel)								
MRO 1	0,6 20	20	20			Sg	A1	Sg	K		A1	G	1	40
MRO 1	0,6 20	20	20	G			A1	Sg	K				1	50
Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J <sub>a</sub>	%
P 50/2	2,5 10	200	100	K	G	Sg	H1	K	A1	K	H2			100	70
PABC 80	9 0	10~		A1			H1	H2	A2	K				2,5	40
PABC 80	9 0	10~			A1	K	H1	H2						2,5	40
PABC 80	9 0	150					H1	H2		K	G	A1		10	40
PC 86	4 0	60		A1	G	K	H1	H2	G	K	G	A1		25	60
PC 88	4 0	60		G	K	G	H1	H2	G	G	A1	G		25	70
PC 92	3 0	150		A1		H1	H2		G	K				25	60
PC 96	3 0	150		G	K	H1	H2	K	G	A1				10	80
PCC 84	7 0	100					H1	H2	G	K			A1	25	60
PCC 84	7 0	100		K	G	A1	H1	H2			K			25	60
PCC 85	9 0	150					H1	H2	A1	G	K	K		25	80
PCC 85	9 0	150		A1	G	K	H1	H2				K		25	80
PCC 88	8 0	60		A1	G	K	H1	H2				K		25	40
PCC 88	8 0	60					H1	H2	A1	G	K	K		25	40
PCF 80	9 0	60		A1			H1	H2			K	K	G	25	50
PCF 80	9 0	150	100		G	Sg	H1	H2	A1	K				25	40
PCF 82	9 0	150		A1			H1	H2			K	K	G	25	80
PCF 82	9 0	200	100		G	Sg	H1	H2	A1	K				25	50
PCL 81	4 10	150		G		K	H1	H2		A1	K			10	50
PCL 81	4 10	200	100		Sg	K	H1	H2	A1		K	G		50	80
PCF 802															
PCL 82	6,3 10	100		G			H1	H2			K	A1		10	40
PCL 82	6,3 10	200	20		K	G	H1	H2	A1	Sg				25	80
PCL 84	5 10	150		G	A1	K	H1	H2						10	60
PCL 84	5 10	200	100				H1	H2	A1	K	G	Sg		25	60
PCL 85	8 10	100		A1	G	K	H1	H2						10	80
PCL 85	8 10	150	20				H1	H2	A1	Sg	K	G		25	50
PCL 86	3 10	150		G	K		H1	H2				A1		2,5	100
PCL 86	3 10	150	60			Sg	H1	H2	A1	K	G			25	70
PL 36	5 20	150	20		H1		Sg	G		H2	K	A1		100	40
PL 81	0,6 20	150	20		G	K	H1	H2	K		Sg	K(A1)		50	60
PL 82	6,3 10	200	100	K	G	K	H1	H2		A1		Sg		100	60
PL 83	5 10	200	100	Sg	G	K	H1	H2	K	A1	K			50	70
PL 84	6,3 10	200	60		G	K	H1	H2		A1		Sg		100	60
PL 95	4 0	200	60	G	K	H1	H2	A1	Sg					25	60
PL 500	7 20	150	20	G	G	K	H1	H2	Sg	Sg	K	A1		50	80
PM 84	4 0	200		G		K	H1	H2	A1	A1		A1		10	50
PY 71	1,4 20	90~		H1			A1				H2	K		250	80
PY 80	0,6 20	90~				K	H1	H2				A1		250	80
PY 81	7 10	90~					H1	H2				A1(K)		250	50
PY 82	9 10	90~				K	H1	H2				A1		250	50
PY 83	0,6 20	90~					H1	H2				A1(K)		250	40
PY 88	0,6 30	30~					H1	H2				A1(K)		25	80

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J <sub>a</sub>	%
-------	--	-----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------	---

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J <sub>a</sub>	%
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar															
UAA 11	3 20	10~		A1	A2	K		K						2,5	40
UAA 91	0,6 20	10~		K		H1	H2		K	A1				2,5	50
UAA 91	0,6 20	10~			A1	H1	H2	K	K					2,5	50
UABC 80	9 20	10~		A1			H1	H2	A2	K				2,5	40
UABC 80	9 20	10~			A1	K	H1	H2						2,5	40
UABC 80	9 20	200					H1	H2		K	G	A1		10	60
UBF 11	0,6 20	10~		A1				A2	K					2,5	40
UBF 11	0,6 20	200	100		Sg	G	A1		K					25	40
UBF 80	8 10	10~				K	H1	H2		A1	A2			2,5	40
UBF 80	8 10	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1			K		25	40
UBF 89	9 10	10~				K	H1	H2		A1	A2			2,5	40
UBF 89	9 10	200	60	Sg	G	K	H1	H2	A1			K		25	40
UBL 1	5 50	10~		H1				A1	K	A2	H2			2,5	40
UBL 1	5 50	200	100	H1		A1	Sg		K		H2	G		100	50
UC 92	0,6 10	150		A1	K	H1	H2		G	K				25	50
UCC 85	4 20	150		A1	G	K	H1	H2				K		25	80
UCC 85	4 20	150					H1	H2	A1	G	K	K		25	80
UCH 11	0,6 20	150		A1				G	K					25	60
UCH 11	0,6 20	200	60		Sg	G	A1		K					10	50
UCH 81	9 10	100				K	H1	H2			A1	G		25	40
UCH 81	9 10	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1	G				10	100
UCL 11	9 50	150			A1	G			K					10	40
UCL 11	9 50	200	60	G			A1	Sg	K					50	50
UCL 81	8 30	200		G		K	H1	H2		A1	K			10	70
UCL 81	8 30	200	60		Sg	K	H1	H2	A1		K	G		25	80
UCL 82	0,6 50	100		G			H1	H2			K	A1		10	40
UCL 82	0,6 50	200	60		K	G	H1	H2	A1	Sg				50	80
UEL 11	7 40	150	60		A1	Sg			K			G		10	40
UEL 11	7 40	200	60	G			A1	Sg	K					25	50
UEL 51	9 50	150	60		Sg	G			K		A1			10	40
UEL 51	9 50	200	100	G			A1	Sg	K					100	40
UF 11	5 10	200	60	A1	Sg	G			K					10	70
UF 80	9 10	200	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K		25	40
UF 85	9 10	150	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K		25	40
UF 89	2,5 10	200	60	K	G	K	H1	H2		A1	Sg	K		25	60
UFM 11	5 10	200	60	Sg	A1	G	A1	G	K					10	70
UL 84	8 40	200	60		G	K	H1	H2		A1		Sg		100	70

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J <sub>a</sub>	%
-------	--	-----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------	---

Röhre	U <sub>h</sub> +U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar														
UM 11	5 10	150	100	Sg	A1	G	A1			K			10	70
UM 80	7 10	150		G	K		H1	H2			A1	A1	25	50
UY 11	0,6 50	30~		A1		K							100	50
UY 82	5 50	90~				K	H1	H2				A1	250	50
UY 85	8 30	50~				K	H1	H2				A1	100	70
Röhre	U <sub>h</sub> +U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%

Röhre	$U_h+U_h$	$U_{ba}$	$U_s$	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	$J_a$	%
E 80 CF	6,3 0	100		A1		H1	H2				K	G	25	100
					Sollwerte:			$U_g=-2$		$J_a=12$		$S=5$		
E 80 CF	6,3 0	150	150		G	Sg	H1	H2	A1	K			25	100
					Sollwerte:			$-U_g=1$		$J_a=12$		$S=6,2$		
E 80 F	6,3 0	200	100	Sg		K	H1	H2	A1		K	G	10	100
					Sollwert bei			$-U_g=2V$		$J_a=3mA$		$S=1,85mA/V$		
E 80 L	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	100
					Sollwerte:			$-U_g=3V$		$J_a=25$		$S=9$		
E 81 L	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	100
					Sollwerte:			$-U_g=2V$		$J_a=18$		$S=11$		
E 90 CC	6,3 0	100		A1		H1	H2		G	K			10	100
E 90 CC	6,3 0	100			A1	H1	H2	G		K			10	100
				beide Sollwerte:			$-U_g=3$		$J_a=5$		$S=2,7$			
E 283 F	6,3 0	150		K		H1	H2			K	A1	G	5	60
E 283 F	6,3 0	150			G	A1	H1	H2	K	K			5	60
				Sollwerte für			$-U_g=0$							
Röhre	$U_h+U_h$	$U_{ba}$	$U_s$	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	$J_a$	%

Röhre	$U_h^+ U_h$	$U_{ba}$	$U_s$	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	$J_a$	%
E83 CC	6.3 0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	5	100
	6.3 0	200					H1	H1	A1	G	K	H2	5	100
	$\pm 5\%$			Sollwerte für beide Systeme: - $U_g = 1V$ $J_a = 3mA$ $S = 2mA/V$										
ECF 803	6.3 0	100		K			H1	H2			A1	G	25	100
				Sollwerte: - $U_g = 2V$ $J_a = 20mA$ $S = 10mA/V$										
	6.3 0	150	150		G	K	H1	H2	A1	Sg			10	100
				Sollwerte: - $U_g = 2V$ $J_a = 10mA$ $S = 6mA/V$										
PC 96	3 0	200		G	K	H1	H2	K	G	A1			25	100
				Sollwerte für - $U_g = 1V$ $J_a = 12mA$ $S = 6mA/V$										
PL 504	7 20	200	100	G	G	K	H1	H2	Sg	Sg	K	(A1)	100	100
				Sollwerte für - $U_g = 12V$ $J_a = 80mA$ $S = 12mA/V$										
Röhre	$U_h^+ U_h$	$U_{ba}$	$U_s$	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	$J_a$	%

Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%
ECC 803 S	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	2,5	100
ECC 803 S	6,3 0	200					H1	H1	A1	G	K	H2	2,5	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =1 J <sub>a</sub> =2,5 S=1,6														
ECC 813	6,3 0	150		A1	K	G	H1	H1				H2	10	100
ECC 813	6,3 0	150					H1	H1	A1	K	G	H2	10	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =5 J <sub>a</sub> =10 S=5														
ECC 865	6,3 0	150					H1	H2	A1	G	K	K	10	100
ECC 865	6,3 0	150		A1	G	K	H1	H2					10	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =1 J <sub>a</sub> =11 S=6														
ECC 960	6,3 0	100		A1		H1	H2		G	K			10	100
ECC 960	6,3 0	100			A1	H1	H2	G		K			10	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =2 J <sub>a</sub> =8 S=6														
ECC 962	6,3 0	150		A1		H1	H2		G	K			10	100
ECC 962	6,3 0	150			A1	H1	H2	G		K			10	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =2 J <sub>a</sub> =10 S=5														
ECF 803														
EF 183	6,3 0	200	100	K	G	K	H1	H2	K	A1	S <sub>g</sub>	K	25	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =2 J <sub>a</sub> =20 S=12														
EF 184	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2	K	A1	S <sub>g</sub>	K	25	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =2 J <sub>a</sub> =20 S=19														
EF 806S	6,3 0	200	150	S <sub>g</sub>	K	K	H1	H2	A1	K	K	G	10	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =2 J <sub>a</sub> =8 S=2,5														
EF 860	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2		A1	S <sub>g</sub>	K	10	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =2 J <sub>a</sub> =9 S=6														
EF 861	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2		A1	K	S <sub>g</sub>	25	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =1 J <sub>a</sub> =20 S=16														
EH 90	6,3 0	100	20	G	K	H1	H2	A1	S <sub>g</sub>	K			2,5	100
Sollwerte: -U <sub>g</sub> =0 J <sub>a</sub> =2,5 S=1														
Röhre	U <sub>h</sub> <sup>+</sup> U <sub>h</sub>	U <sub>ba</sub>	U <sub>s</sub>	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J <sub>a</sub>	%

